

ALLEN&HEATH®

SAE ZED-10FX

Mixeurs Analogiques - ZED - USB avec effets - 4 in mono, 2 stéréo, 2 AUX

Code EAN : 6938122235199



Présentation

Allen & Heath fabrique des mixeurs depuis plus de 40 ans et a donc une parfaite connaissance des éléments nécessaires à la réalisation d'un bon mixeur, à savoir une qualité sonore exemplaire, une fabrication robuste et des fonctionnalités innovantes. A&H a réuni tous ces principes pour produire la série ZED, une gamme de mixeurs à prix compétitif dédiée aux musiciens et aux ingénieurs du son qui veulent prendre du plaisir à mixer et le faire sur la même console pendant de longues années. Les fonctionnalités présentes sur les consoles ZED sont bien supérieures à ce que l'on peut trouver habituellement à ce niveau de prix. Avec les ZED, vous vous assurez une excellente solution de mixage, quel que soit l'endroit où vous êtes, sur scène comme en studio, ou même chez vous.

Spécifications

- Affichage : LED
- Alimentation fantôme : Oui
- Catégorie : table analogique
- Dimensions (mm) : 336 x 275 x 50
- EQ : 3-bandes avec mid semi-param et 3-bandes selon tranche
- Effets intégrés : Oui
- Enregistrement : USB
- Entrées (autres) : USB
- Entrées ligne : 2 x jack stéréo, 4 x jack, playback 2 x jack stéréo
- Entrées micro : 4 x XLR
- Filtres : Coupe-bas
- Insert : Oui
- Mode PFL/AFL : Oui
- Nombre canaux : 10
- Nombre départs auxiliaires : 2
- Nombre préamplis micro : 4
- Poids (kg) : 3,30 kg
- Rackable : Oui
- Sorties (autres) : USB, auxiliaire jack, casque jack stéréo, casque minijack stéréo, enregistrement Rca
- Sorties principales : 2 x XLR
- Specs complémentaires :
 - 4 entrées micro / ligne dont 2 avec entrées haute impédance D.I. guitare

- 2 auxiliaires : 1 pre-fader avec réglage volume master et sortie jack, 1 post-fader dédié effet avec sortie physique
- Sélection de 16 effets de délai et écho
- Réglage du pan
- Indicateur PFL
- Vumètre 12 crans
- Mise en rack possible (ZED10-RK19)